




› INSTALAR LA TARJETA SIM

Preparación: Inserte una tarjeta SIM 2 GSM con datos GPRS activados; Asegúrese de que la tarjeta SIM tenga saldo completo; si es TARJETA SIM con código PIN, deberá retirarla con antelación Abra la cubierta posterior desde el pequeño orificio cerca del borde de la carcasa y tome el tornillo que se encuentra debajo del botón de encendido/apagado para colocarlo en su lugar.



› ESPECIFICACIONES

- **Medidas:** 90mm. x 49.3 mm. x 16.7mm.
- **Peso:** 50 grs.
- **Red:** GSM/GPRS/GPS
- **Banda:** 850/900/1800/1900Mhz
- **Sensibilidad GPS:** -159dBm
- **Precisión GPS:** 5-10 mts.
- **Estado frío:** 45s-90s
- **Estado cálido:** años 35s
- **Estado caliente:** 1s
- **Voltaje de trabajo:** 12V-24V
- **Temperatura de almacenamiento:** -40°C a +85°C
- **Temperatura de funcionamiento:** -20°C a +45°C
- **Humedad:** 15%-95%

› DESCRIPCIÓN DE LA LUZ DEL DISPOSITIVO


LUZ ROJA
SEÑAL: ENCENDIDO
ESTADO: LUZ CONSTANTE

LUZ VERDE
SEÑAL: ENCENDIDO
ESTADO: LUZ CONSTANTE

LUZ AZUL
SEÑAL: ENCENDIDO
ESTADO: LUZ CONSTANTE


NOTA: El dispositivo entrará en modo de suspensión con las luces apagadas después de aproximadamente 3 minutos, se despertará si realiza una llamada al número del dispositivo o detecta alguna vibración.

INSTALACIÓN: El dispositivo tiene una antena GSM y GPS incorporada, asegúrese de que la parte frontal esté hacia arriba y que no haya ningún blindaje metálico.



› CONEXIÓN DE CABLES

El relé es una función opcional para cortar combustible. Puede conectarse por cable según la demanda real. Si no lo necesita, déjelo solo.



› EMPEZAR A USAR

Nota: Todas las alarmas solo se enviarán al número central únicamente

FUNCIÓN	FORMATO	COMANDO SMS
Paso 1 Set APN	FORMATO EG.	apn123456+space+localApn+space+ApnName+space+ApnPassword apn123456 tim.br tim tim
Paso 1 Set IP Port	FORMATO EG.	adminip123456+space+IP+space+port adminip123456 121.201.110.2108989
Paso 1 SMS Locate	FORMATO	smklink123456
Más funciones, pero no necesarias, compatible con SMS/Comando de plataforma		
CORTAR EL COMBUSTIBLE O PODER	FORMATO EG.	DY123456+space+1 DY123456 1
REANUDAR COMBUSTIBLE O PODER	FORMATO EG.	TY123456+space+1 TY123456 1

COMPROBAR EL ESTADO DEL DISPOSITIVO	FORMATO	check123456
ESTABLECER NÚMERO DE CENTRO	FORMATO	centerum123456+space+phone number
CANCELAR NÚMERO DE CENTRO	FORMATO	centerum123456
CONFIGURAR CORTE DE ENERGÍA ALARMA	FORMATO EG.	extpower123456+space+1 extpower123456 1
CANCELAR ALARMA DE CORTE DE ENERGÍA	FORMATO	extpower123456+space+0
INICIALIZACIÓN AJUSTE DE FÁBRICA	FORMATO	begin123456
AUTORIZACIÓN NÚMERO	FORMATO EG.	admin123456+space+cell number phone admin123456 13812345678
CANCELAR AUTORIZACIÓN	FORMATO	noadmin123456+space+number
AJUSTE DE ZONA HORARIA	FORMATO EG.	timezone123456+space+(timezone x 60) GMT+6, SMS timezone 123456-360

ESTABLECER INTERVALO DE TIEMPO	FORMATO EG.	ITV123456+space+upload time interval ITV123456 10
CONFIGURAR LA ALARMA DE SOBREVOLOCIDAD	FORMATO	speed123456+space+80
CANCELAR ALARMA DE SOBREVOLOCIDAD	FORMATO	speed123456+space+0
PUESTA ENCENDIDO EN ALARMA	FORMATO	ACC123456+space+1
CANCELAR ENCENDIDO EN ALARMA	FORMATO	ACC123456+space+0
CAMBIAR LA CONTRASEÑA	FORMATO	password123456+space+newpassword

Contraseña predeterminada 123456, use el teléfono para enviar SMS como se muestra a continuación al número de rastreador. por favor no escriba + espacio. Cada comando debe responder OK, consulte el sitio web mundial de APN <http://bigfun.tripod.co.uk/>

› WEB GPS TRACKING SOFTWARE & ANDROID & IOS APP

Sitio web: www.secomore1818.com

IMEI predeterminado como nombre de usuario, contraseña 123456

Si no pudo iniciar sesión, comuníquese con el proveedor para registrar EMEI