

FICHA TÉCNICA

PUCAR



DESCRIPCIÓN: Pulsador de alarmas Convencional - PUCAR



DESCRIPCIÓN

- Pulsador manual de alarma re armable de detección de incendios.
- incorpora un indicador de acción (led) que se ilumina en caso de ser accionado manualmente (alarma).
- El parpadeo del led rojo transparente indica la comunicación con la central, así como si permanece encendido indica el estado de alarma del pulsador.

CARACTERÍSTICAS

- Pulsador fácilmente re armable mediante el accionamiento del interruptor amarillo de la cara frontal.
- Tapa protectora transparente de la cara de accionamiento para evitar pulsaciones accidentales.
- indicación de la comunicación con la central mediante parpadeo del led.
- Reconocimiento visual inmediato del estado de alarma por la activación permanente del led y el disparo de una lengüeta de color amarillo en la parte inferior de la cara de accionamiento.
- Certificado por AENOR según la norma EN 54 parte 11 y con marcado CE según la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	24-35V sin Polaridad
Consumo en vigilancia	0 mA
Consumo en Alarma	35 mA
Temperatura Operativa	-10°C +40°C
Dimensiones	Ø 93 x 91
Protección IP	IP 54
Indicador de Activación	Led Rojo
Humedad	20 – 95% HR

